

Lumi-EVC-WB1P/WB3P

elektromos autó falı töltr

HU

Használati útmutató

Ez a használati útmutató része a termék dokumentációnak.



LuminanCity Kft.

H-2011 Budakalász

Szentendrei út 1-3.

H-2011 Budakalász

T: +36 26 200 240

info@luminancity.com

www.luminancity.com

Fontos figyelmeztetések

- !

Ezt a berendezést csak szakképzett személyzet telepítheti, javíthatja és tarthatja karban. A LuminanCity Kft. nem vállal felelősséget a nem szakszerű felszerelésből adódó következményekért.
- !

A szakképzett személy olyan személy, aki készségekkel és ismeretekkel rendelkezik az elektromos berendezések szerelése és üzemeltetése terén. Valamint megfelelő munka és balesetvédelmi képzést kapott.
- !

A telepítéskor, javításkor és karbantartáskor minden vonatkozó helyi, regionális és országos előírást be kell tartani.
- !

Csak gyári tanúsítvánnyal rendelkező töltőkábelt használjon a csatlakozó túlmelegedésének elkerülése érdekében.
- !

Mindig megfelelő terhelhetőségű kábelt használjon a kábel túlmelegedésének megakadályozása érdekében.
- !

Olvassa el alaposan ezt az útmutatót, és vizsgálja meg a berendezést, ismerkedjen meg működésével, használatával mielőtt használatba venné.
- !

Ezt az útmutatót későbbi felhasználás céljából meg kell őrizni.

Elektromos áramütés veszélye

- !

Ne használja a készüléket, ha úgy tűnik, hogy megsérült a készülék burkolata vagy a töltőkábel.
- !

Ne próbálja meg megérinteni a csatlakozók érintkezőit. Ne próbáljon behelyezni idegen tárgyakat a csatlakozóba.
- !

Soha ne dugjon össze több töltőkábelt, ne használjon hosszabbítót.
- !

Ne módosítsa a berendezés telepítését.
- !

Az elektromos járművet ne mossa le töltés közben.
- !

Mindig tartsa be ezeket az utasításokat, hogy elkerülje a súlyos sérüléssel vagy akár halállal végződő baleseteket.
- !

Ne szedje szét vagy módosítsa a töltőkábelt.

Tűzveszély



Ne töltsa a járművet víz jelenlétében. Korrózió jelei vagy idegen testek a töltőkábel csatlakozójában vagy a hálózati aljzatban tűzveszélyt okozhatnak.

Célcsoport

LuminanCity Lumi-EVC autó töltő készülékünket ajánljuk létesítmény üzemeltetőknek, parkolóházak, irodaházak bevásárló központok, vállalkozások parkolóiba. Költséghatékony módon tudjuk biztosítani az elektromos autók töltésének lehetőségét. A készülék könnyen telepíthető. Egyedi igények figyelembevételével, kommunikációs port felhasználásával akár összeköthető az épület irányítás technológiájával. Így könnyen megoldható az elszámolás, felhasználó azonosítás. A töltő készülékek elérhetőek 1 és 3 fázisú kivitelben max. 22kW töltési teljesítménnyel.

Műszaki adatok

TERMÉK TÍPUS	Lumi-EVC WB1P(-SG) 7,6kW	Lumi-EVC WB3P(-SG) 22kW
Termék jellemzők		
Felhasználás helye	Magántulajdonú és üzleti használat	
Ház anyaga	Technopolimer	
Méretek	215x350x125mm	
Súly	2,6kg	3,2kg
Kábel bevezetés	Alulról vagy hátulról	
Szerelés	Levehető előlap	
Elektromos jellemzők		
Csatlakozó típusa	TYPE-2	
Csatlakozó fajta	Konnektor reteszeléssel	
Töltő szabvány	IEC 61851-1	
Töltési mód	Mode 3 (AC)	
Bemeneti feszültség	230V	230V/400V
Frekvencia	50Hz	
Állítható teljesítmény	3.6...7.2kW	7.2...22kW
Állítható kimeneti áram *	32A	3x32A
Önfogyasztás	<2W	
Túlterhelés védelem	Dobozon kívül elhelyezendő	
Hiba áram érzékelés 30mA (A típ)	Dobozon kívül elhelyezendő	
DC 6mA hiba áram érzékelés (B típ)	Készülékbe beépítve	
Környezeti jellemzők		
Felhasználás helye	Kültéri és beltéri	
Működési hőmérséklet	-25°C...60°C	
Pártartalom	30%...95% nem kondenzálódó	
Védettség	IP54/, IK08	
Konformitás	CE-konform	

